

Event-Modem

Programm zur (Fern)Konfiguration

1. Programmerstellung Event-Modem

- Einen Event-Modem vor Ort nach Bedarf programmieren
- DFÜ-Verbindung zum Event-Modem herstellen bzw. noch bestehende Verbindung nutzen.
- cfg_save.exe starten
- Type auswählen (Event-Modem 100 Eco oder Event-Modem 200)
- Unter Transfer „**Download**“ anwählen
- Nach Beendigung des Transfers „**Save**“ anwählen
- Verzeichnis für Pogrammspeicherung auswählen und Programm speichern
- DFÜ-Verbindung beenden

Programm steht jetzt für weitere Geräte zur Verfügung.

Hinweis: Unter **Downloadfiles** steht eine Liste der Event-Modem-Files.

Del	Dateien löschen, z. B. bei ständigen Fehlermeldungen „Datei nicht vorhanden“
Ins	neue Dateien hinzufügen
Save	speichern der geänderten Liste
RESET	stellt ursprünglichen Zustand wieder her

2. Programm in Event-Modem laden

- DFÜ-Verbindung zum Event-Modem herstellen
- Im Menü von cfg_save.exe „**Open**“ anklicken und gespeicherte Programmdatei auswählen
- Unter Transfer „**Upload**“ anwählen
- Nach Ende des Dateitransfers DFÜ-Verbindung beenden
- Programm cfg_save.exe beenden